



Technische Daten <i>Technical data</i>	max. 480 W
Artikelnummer <i>Part no.</i>	808660
Typ <i>Type</i>	DU4DA8-14-480
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	12..24 Vdc
Ausgangsspannung <i>Output voltage</i>	12..24 Vdc
Max. Ausgangsleistung bei 12 Vdc <i>Max. output power at 12 Vdc</i>	4 x 60 W
Max. Ausgangsleistung bei 24 Vdc <i>Max. output power at 24 Vdc</i>	4 x 120 W
PWM-Frequenz <i>PWM frequency</i>	1500 Hz
Steuerstrom max. <i>Control current max.</i>	2 mA
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+50 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc) <i>Rated max. temperature (tc)</i>	75 °C
Abmessungen <i>Dimensions</i>	170 x 53 x 29 mm

- 4-kanaliger DALI² DT8 LED-Dimmer für LEDs für konstante Spannung
- Ansteuerung nur durch DALI mit SELV-Potential
- DALI Start-Adresse wählen (4 aufeinanderfolgende Adressen):
 - rechten Knopf (0..9) lange drücken bis Anzeige blinkt (Adresse des ersten Kanals)
 - rechts / links drücken zum Einstellen
 - lange rechts drücken zum Speichern
 - oder Adressierung durch DALI-Steuerung
- Arbeitsmodus einstellen:
 - Beide Knöpfe lange drücken bis Display blinkt, einen Knopf drücken, um den Arbeitsmodus zu wählen
 - nn: für einfarbige LED-Bänder, alle Kanäle gleich
 - R9: für RGBW LED-Bänder
 - 7c: für Tunable White LED-Bänder
 - H4: für Einstellungen über XY-Koordinate
 - Beide Knöpfe lange drücken um Auswahl zu bestätigen
- Geeignet zur Ansteuerung durch CASAMBI-Schnittstellen im DT8 Modus

- 4-channel DALI² DT8 dimmer for constant voltage LEDs
- Control only by DALI with SELV potential
- Select DALI start address (4 consecutive addresses):
 - press long the right button (0..9) until the display flashes (address of the first channel)
 - press right / left to adjust
 - press long right to save
 - or address by DALI control
- Set working mode:
 - press both buttons long until display flashes, press one button to select working mode
 - nn: for single color LED strips, all channels the same
 - R9: for RGBW LED strips
 - 7c: for tunable white LED strips
 - H4: for settings via XY coordinate
 - press long both buttons to confirm selection
- Suitable for control by CASAMBI interfaces in DT8 mode