

Bemerkung

Note

STECKKLEMMEN ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Drahtabschnitte für Input-Seiten

| | |
|--------------|--|
| Starr: | 0,5-2,5 mm ² (1673/...) |
| | 0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...) |
| Mehrdrähtig: | 0,5-2,5 mm ² (1673/...) |
| | 0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...) |
| Flexibel: | 1,5-2,5 mm ² |

Drahtabschnitte für Output-Seiten

| | |
|--------|--------------------------------|
| Starr: | (a) 0,5-1,5 mm ² |
| | (b) 0,5-2,5 mm ² |
| | (c) 0,5-0,75 mm ² * |

Abisolierung

- Kabel mit 0,5-1 mm² - Abschnitten: 8-9 mm
- Kabel mit 1,5-2,5 mm² - Abschnitten: 9-10 mm
- Kabel mit 0,5-0,75 mm² - Abschnitten: 9-11 mm (1673/...) *

PUSH WIRE TERMINALS OF ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Section of wires for input side terminals

| | |
|-----------|--|
| Solid: | 0,5-2,5 mm ² (1673/...) |
| | 0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...) |
| Stranded: | 0,5-2,5 mm ² (1673/...) |
| | 0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...) |
| Flexible: | 1,5-2,5 mm ² |



Section of wires for output side terminals

| | |
|--------|--------------------------------|
| Solid: | (a) 0,5-1,5 mm ² |
| | (b) 0,5-2,5 mm ² |
| | (c) 0,5-0,75 mm ² * |

Stripping

- cable with 0,5-1 mm² sections: 8-9 mm
- cable with 1,5-2,5 mm² sections: 9-10 mm
- cable with 0,5-0,75 mm² sections: 9-11 mm (1673/...) *

KLEMME INPUT-SEITE
INPUT SIDE TERMINALS



KLEMME OUTPUT-SEITE
OUTPUT SIDE TERMINALS

* Bei Verwendung der Erdungsvarianten kann der 0,5 -0,75mm² Anschluss am Erdungspol nicht genutzt werden.

* In versions provided with earth contact the 0.5-0.75mm² terminal hole on the earth pole cannot be used.