

Dreh-Fernbedienung mit Wandhalterung, für CASAMBI-Netzwerke

Rotary remote control with wall socket, for CASAMBI-networks



CE

CASAMBI
READY

		schwarz Chrom glänzend black chromium shiny	gold glänzend gold shiny	Edelstahl gebürstet stainless steel brushed	Edelstahl glänzend stainless steel shiny
Artikelnummer	Part no.	808682	808143	808141	808142
Typ	Type	RWTDBTBABCR	RWTDBTBAGOS	RWTDBTBASSB	RWTDBTBASSS
Ladespannung	Charging voltage	5 Vdc; USB-C			
Funksignal	Radio signal	2.402...2.480 GHz; 8 dBm			
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	0..+40 °C			
Abmessungen	Dimensions	Ø x H: 65 x 23 mm			

- Fernbedienung zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Drehknopf zum Dimmen
- 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farben,...)
- Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch ab
- Grundplatte zur Wandmontage inbegriffen
- Remote control for controlling devices inside CASAMBI networks
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Turn button for dimming
- 4 free programmable buttons (scenes, colours,...)
- The battery lifetime depends on the usage
- Base plate for wall mounting included