



**Ballast électronique à haute efficacité pour tubes fluorescents T8 et lampes compactes fluorescentes TC-L TC-F.**

- Auto-adaptant à puissances différentes.
- Avec bornes à connexion rapide pour les câbles d'alimentation.
- Longueur max câbles lampe 200 cm.
- Allumage avec préchauffe des cathodes indiqué pour des allumages fréquents.
- Absence de l'effet stroboscopique.

**Protections:**

lampe débranchée, cathodes coupées, fin de vie de la lampe et effet rectifiant.

**Normes de renvoi:**

Sécurité: EN 61347-1; EN 61347-2-3  
Perturbations radioélectriques: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2  
Courants harmoniques: EN 61000-3-2  
Immunité: EN 61547  
Prestations: EN 60929.

**Elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät für Leuchtstoffröhren T8 und kompakte Leuchtstofflampen TC-L TC-F.**

- Selbstanpassend an unterschiedliche Leistungen.
- Mit Schnellsteckklemmen für Anschlusskabel.
- Max. Länge der Lampenkabel 200 cm.
- Vorheizen der Kathoden, geeignet für häufiges Einschalten.
- Kein Flimmern.

**Schutz:**

Ausfall der Lampe, Kathodenbruch, Ende der Lebensdauer der Lampe und Gleichrichtereffekt.

**Bezugsnormen:**

Sicherheit: EN 61347-1; EN 61347-2-3  
Funkstörungen: EN 55015; EN 55015-A1; EN 55015-A2  
Oberschwingungen: EN 61000-3-2  
Störfestigkeit: EN 61547  
Arbeitsweise: EN 60929

Article Artikel	V	A	Hz	W Lamp	W max	λ	ta °C	tc °C	LPH mm	g	Code Art.-Nr.
S/BT81/M/B	220÷240	0,09÷0,24	50÷60	15÷58	15÷55	> 0,9c	-15÷50	70	30x357x28,5	10	190 S/BT81/M/B
S/BT82/M/B	220÷240	0,18÷0,48	50÷60	2x15÷2x58	33÷110	> 0,9c	-15÷50	70	30x357x28,5	10	156 S/BT82/M/B

**Lampes - Lampen**

S/BT81/M/B				
TYPE	OSRAM	PHILIPS	W	SOCKET
T8	L	TD-L	15	G13
T8	L	TD-L	18	G13
T8	L	TD-L	30	G13
T8	L	TD-L	36	G13
T8	L	TD-L	38	G13
T8	L	TD-L	40	G13
T8	L	TD-L	58	G13
TC-L	DULUX L	PL-L	18	2G11
TC-L	DULUX L	PL-L	24	2G11
TC-L	DULUX L	PL-L	36	2G11
TC-L	DULUX L	PL-L	40	2G11
TC-L	DULUX L	PL-L	55	2G11
TC-F	DULUX F	-	18	2G10
TC-F	DULUX F	-	24	2G10
TC-F	DULUX F	-	36	2G10

S/BT82/M/B				
TYPE	OSRAM	PHILIPS	W	SOCKET
2xT8	L	TD-L	15	G13
2xT8	L	TD-L	18	G13
2xT8	L	TD-L	30	G13
2xT8	L	TD-L	36	G13
2xT8	L	TD-L	38	G13
2xT8	L	TD-L	40	G13
2xT8	L	TD-L	58	G13
2xTC-L	DULUX L	PL-L	18	2G11
2xTC-L	DULUX L	PL-L	24	2G11
2xTC-L	DULUX L	PL-L	36	2G11
2xTC-L	DULUX L	PL-L	40	2G11
2xTC-L	DULUX L	PL-L	55	2G11
2xTC-F	DULUX F	-	18	2G10
2xTC-F	DULUX F	-	24	2G10
2xTC-F	DULUX F	-	36	2G10

