

Konventionelle Vorschaltgeräte

BALLAST FC...

REATTORI CONVENZIONALE PER LAMPADIE FLUORESCENTI


Indice efficienza energetica **A3** vendibili in CEE solo come parti di ricambio o in paesi extra CEE
 energy efficiency index **A3** can be sold in the CEE market only as spare parts, or extra CEE countries

FC Serie



Reattori convenzionali per lampade fluorescenti a catodi preriscaldati

Built-in conventional ballast for fluorescent lamps with pre-heated cathodes




Article	W Lamp	A Lampada	Δt °C	μF rifasam.	Lamp holder		LPH ↓mm		Code	
FC4	1xFD-4-E	0,160	65	2	G5		340	85X40X28	20	S53101
	1xFD-4-E	0,167								
	1xFD-4-E	0,160								
FC9	1xFSD-5-I	0,180	65	2	G23		340	85X40X28	20	S53103
	1xFSD-7-I	0,175			G23					
	1xFD-8-E	0,165			G5					
	1xFSD-9-I	0,160			G23					
	1xFSD-11-I	0,160			G23					
FC13	1xFSQ-10-I	0,190	65	2	G24d1		340	85X40X28	20	S53105
	1xFSQ-13-I	0,165			G24d1					
	1xFSM-13-I	0,165			GX24d1					
	1xFD-13-E	0,165			G5					
	2xFSD-5-I	0,190			G23					
	2xFD-6-E	0,160			G5					
	2xFSD-7-I	0,180			G23					
	2xFSD-9-I	0,160			G23					
FC16	1xFSS-16-I	0,180	65	2	GR8		340	85X40X28	20	S53107
	1xFSS-16-E	0,180			GR10q					
	1xFD-16-E	0,190			G13					
	2xFD-8-E	0,170			G5					
FC18	1xFSQ-18-I	0,220	65	2	G24d2		340	85X40X28	20	S53109
	1xFSM-18-I	0,220			GX24d2					

F Serie



Reattori convenzionali per lampade fluorescenti a catodi preriscaldati

Built-in conventional ballast for fluorescent lamps with pre-heated cathodes



Article	W Lamp	A Lampada	Δt °C	μF rifasam.		Lamp holder		LPH ↓mm		Code	
				*	+						
F15	1xFD-15-E	0,310	60	4,5	-	G13		600	150X42X29	20	S53303
	1xFD-18-E	0,370	70	2,7	4,5	G23		550	150X42X29	20	S53305
1xFSD-18-E	0,375	2,7		4,5	G13						
F20	1xFD-20-E	0,370		2,7	4,5	2G11					
	1xFC-22-E	0,340	2,6	4,5							
F30	1xFSD-24-E	0,340	70	2,5	4,5	G24d3		550	150X42X29	20	S53309
	1xFSQ-26-I	0,315									
	1xFD-30-E	0,365		4,5	3	G13					
F32	2xFD-15-E	0,330	70	4,5	3	G13		550	150X42X29	20	S53311
	1xFC-32-E	0,425	65	4,5	3,6	G10q		550	150X42X29	20	S53311
F40	1xFSD-36-E	0,430	70	3,4	4,5	2G11		550	150X42X29	20	S53313
	1xFD-36-E	0,430		3,4	4,5	G13					
	1xFD-40-E	0,430		3,4	4,5	G13					
	2xFD-18-E	0,370		3,4	4,5	G13					
	2xFD-20-E	0,370		3,4	4,5	G13					
F65	1xFD-58-E	0,670	70	5,3	7	G13		790	195X42X29	10	S53315
	1xFD-65-E	0,670	5,3	7	G13						

*Parallelo/Parallel 250V

+Serie/Series 400V